

# 《小秘密》存储硬盘 操作说明书

北京智信天一科技有限公司  
2015年8月

# 目录

<b>重要提示</b> .....	1
<b>快速使用指南</b> .....	2
1、怎么连接电脑使用.....	2
2、怎么从电脑移除产品.....	2
<b>产品描述</b> .....	4
产品外观.....	4
<b>产品规格</b> .....	5
<b>LED 指示灯状态</b> .....	8
<b>进阶操作指南</b> .....	9
修改密码.....	9
恢复出厂值.....	10
初始化.....	10

创建密码..... 11

格式化..... 12

**常见问题..... 14**

## **感谢购买《小秘密》系列按键加密盘！**

为了确保《小秘密》系列存储产品正确的安装与使用，请先仔细阅读本说明书的操作指南以及其它重要信息。

本说明书包括《小秘密》M100、M200、M250产品的操作说明。

此外，本说明书中所提到的产品规格及资讯仅供参考，最终内容以智信天一官网公布为准。

**请至智信天一网站下载最新的固件及说明书：  
<http://www.yxdn.net>**

**客服热线：400-855-1008**

**客服电话：010-63446185**

### **重要提示：**

任何存储方式都有丢失数据的风险，为了你的数据安全，请务必在其它安全的地方保留一份相同的资料。我们的责任只能承担产品的质量问題，不能为使用者提

供数据损毁的赔偿和数据恢复。



## 快速使用指南

本产品出厂默认密码：111111

### 一、怎么连接电脑使用：

1、产品连接到电脑，  
上锁和读写灯亮起来，



2、输入密码，按【OK】  
键确认。当解锁和读写灯  
亮起，产品正确解锁，电  
脑出现新盘符，就可以存  
储数据了。



### 二、怎么从电脑移除产品：

1、右击电脑任务栏“可  
移动设备图标”



2、弹出设备：单击  
“弹出 DM\*\*\*”



3、出现右边的  
提示后，从电  
脑拔下产品。



#### 注意

非安全移除设备可能造成数据丢失，请严格按照以上步骤操作。

## 产品描述

---

《小秘密》系列加密盘是采用 AES 加密技术与传统 U 盘二合一功能的创新性产品，产品独特之处在于产品机身上带有数字按键，输入密码才能访问，无需软件驱动，操作更加方便。产品采用 USB3.0 方案和国际标准的 AES-256 位加密标准，安全存储你的数据。

## 产品外观

---

产品共有 4 颗指示灯和 12 个按键：

**A 区**：4 颗指示灯：上锁、解锁、设置、读写指示灯

**B 区**：按键区：0-9 数字按键、ESC 键、OK 键。

【具体操作详见下面的“进阶操作指南”章节】



(图版参考)



## 产品规格

---

### 产品规格

产品名称	小秘密-固态硬盘
产品材质	铝合金
型号	DM100
存储装置	固态硬盘 ( SSD )
接口	USB3.0
电源供应	USB 供电
特色	<ul style="list-style-type: none"><li>① USB3.0 超高速接口</li><li>② 按键式密码输入</li><li>③ 采用硬件级加密技术，无需安装软件</li><li>④ 实时 256-bit AES 国际标准加密功能</li><li>⑤ 物理隔离，需密码解锁才能访问</li></ul>
操作系统	Windows 2000 / XP / Vista / Win7/Win8 ; Mac OS 10.2 或以上版本 ; 基于 Linux 内核 2.4.2 或以上版本系统 ( 如 Ubuntu、安卓系统等 )
系统需求	你的硬件设备必须具备 USB3.0 ( 或者 USB2.0 ) 等相应接口
环境需求	操作温度：5°C ~ 40°C 操作湿度：10%RH ~ 80%RH 保存温度：-20°C ~ 70°C 保存湿度：5%RH ~ 90%RH
产品尺寸	8.8cm x 5.5cm x 1.3cm

## 产品规格

---

### 产品规格

产品名称	小秘密-加密移动硬盘
产品材质	铝合金
型号	DM200
存储装置	2.5" 机械硬盘
接口	USB3.0
电源供应	USB 供电
特色	⑥ USB3.0 超高速接口 ⑦ 按键式密码输入 ⑧ 采用硬件级加密技术，无需安装软件 ⑨ 实时 256-bit AES 国际标准加密功能 ⑩ 物理隔离，需密码解锁才能访问
操作系统	Windows XP / Vista / 7/8.1/10 ; Mac OS 10.2 或以上版本 ; 基于 Linux 内核 2.4.2 或以上版本系统 ( 如 Ubuntu、安卓系统等 )
系统需求	你的硬件设备必须具备 USB3.0 ( 或者 USB2.0 ) 等相应接口
环境需求	操作温度：5°C ~ 40°C 操作湿度：10%RH ~ 80%RH 保存温度：-20°C ~ 70°C 保存湿度：5%RH ~ 90%RH
产品尺寸	DM200：12.7cm x 7.7cm x 1.5cm

## 产品规格

---

### 产品规格

产品名称	小秘密-加密移动硬盘
产品材质	不锈钢
型号	DM250
存储装置	2.5" 机械硬盘
接口	USB3.0
电源供应	USB 供电
特色	⑪ USB3.0 超高速接口 ⑫ 按键式密码输入 ⑬ 采用硬件级加密技术，无需安装软件 ⑭ 实时 256-bit AES 国际标准加密功能 ⑮ 物理隔离，需密码解锁才能访问
操作系统	Windows XP / Vista / 7/8.1/10 ; Mac OS 10.2 或以上版本 ; 基于 Linux 内核 2.4.2 或以上版本系统 ( 如 Ubuntu、安卓系统等 )
系统需求	你的硬件设备必须具备 USB3.0 ( 或者 USB2.0 ) 等相应接口
环境需求	操作温度：5°C ~ 40°C 操作湿度：10%RH ~ 80%RH 保存温度：-20°C ~ 70°C 保存湿度：5%RH ~ 90%RH
产品尺寸	DM250：12cm x 7.6cm x 1.6cm

## LED 指示灯状态

---

产品有 4 颗 LED 指示灯：上锁、解锁、设置、读写指示灯。

以下是指示灯常见状态：

指示灯	颜色	状态解释
上锁 LED	红色	上锁后常亮，解锁后熄灭。
解锁 LED	绿色	解锁后常亮，上锁后熄灭； 同时具有提示功能：每按键 1 次短闪 1 下。
设置 LED	橙色	创建或修改密码时会亮，平时熄灭状态。
读写 LED	蓝色	产品通电后常亮，读写数据时闪烁。

### 注意

修改密码等非常规操作时指示灯状态参考下面的【进阶操作指南】。

## 进阶操作指南

下面介绍产品的“修改密码”、“恢复出厂值”等操作。

### 修改密码：

**【提示】：**修改密码不影响原来的数据存储，请妥善保存你的密码。

1、连接电脑前，先按住【ESC】键不松开，



2、接入电脑，持续5秒，等到“上锁和设置灯”亮起，然后松开【ESC】键



3、输入旧密码，按【OK】键确认

#### 注意

输入密码时不宜过快，约1秒1位。

4、输入新密码（6位以上），按【OK】键



5、重复第4步操作，密码修改成功并解锁。“上锁灯”灭，“解锁灯”亮，



#### 注意

忘记密码无法恢复数据，只能恢复出厂值，恢复出厂值会清空所有数据。

如果密码修改失败，请从第 1 步重新开始。

## 恢复出厂值：

---

忘记密码后只能恢复出厂值，重新创建密码并格式化。

恢复出厂值包括：初始化、创建密码和格式化硬盘三步操作。

请严格按照以下顺序正确操作：

### 1. 初始化：

#### 操作步骤

#### 指示灯状态

1、先按下【1 和 3 数字键】不松开，然后连接电脑；  
(电脑已经开机)

读写 LED 短闪  
几下后常亮

2、持续按住 5 秒 等到“上锁 LED”常亮，

上锁和读写  
LED 常亮

此时松开【1 和 3 数字键】，即完成初始化。

**注意**

---

初始化会清空所有数据和密码。

## 2. 创建密码：

初始化后接着就是创建密码：

操作步骤	指示灯状态
1、在初始化状态下，长按【ESC】键 5 秒，等到“设置 LED”亮起来，进入密码输入状态；	上锁、读写和设置 LED 常亮
2、输入新密码；(6 位以上密码) 【注意】：输入密码不宜过快，约 1 秒输入 1 位	每按键 1 次，解锁 LED 短闪 1 下
3、按【OK】键确认，设置 LED 熄灭	上锁和读写 LED 常亮
4、再输入一次密码	每按键 1 次解锁 LED 短闪 1 下
5、再次按【OK】键确认，如果两次输入密码一样，此时创建密码成功，同时产品已经解锁。	解锁和读写 LED 常亮

**注意**

如果创建密码失败，请从第 1 步“初始化”重新开始。


### 3. 格式化：

当创建好密码，电脑识别到产品后，需要格式化硬盘，格式化后才可以正常使用。

操作步骤：

Windows 系统：

- 在桌面“计算机（我的电脑）”上按鼠标右键，选择“管理”——>“磁盘管理”；



- 初始化硬盘：选择想要分区与格式化的硬盘，在“磁盘 No.号”上面右击，选择“初始化磁盘”——>“MBR”——>“确定”。



- 分区及格式化：在磁盘“未分配”那里，按鼠标右键，选择“新建简单卷”，



- 依照屏幕指示完成硬盘分割与格式化。  
(如果只分一个区的话就一直“下一步”直到完成)

**注意**



格式化硬盘，会清空硬盘所有数据，请务必小心注意数据安全!!!

## MAC OS X 系统：

- 打开“磁盘工具”：“Finder 软件”->“前往”->“应用程序”->“实用工具”->“磁盘工具”；
- 找到相应磁盘，选择“抹除”，选择默认分区格式（HFS+），硬盘将自动格式化为一颗单独的分区。（或依照您的需求选择多个分区和相应的文件系统格式）

### **注意**

如果想在 Windows 和 MAC OS X 双系统下使用，文件系统请选择“exFAT”文件系统。

## 常见问题

---

**Q：**小秘密移动硬盘使用硬件加密还是软件加密？

**A：**内置专门加密芯片，使用 AES 256 位加密算法进行硬件加密，具备防止暴力破解、密码猜测等功能。硬件加密比软件加密在数据安全方面具有更高的可靠性，而且即插即用，无需安装任何软件，使用起来更方便。

**Q：**如果我忘记密码了，里面的数据还能备份出来吗？

**A：**无法恢复。没有正确的密码任何人都无法读取产品里面的数据。

但是可以恢复出厂值，恢复出厂值会销毁所有数据，请务必牢记自己的密码。

**Q：**当小秘密产品从电脑移除后，会自动上锁吗？

**A：**是的，这是产品自动上锁功能。当从电脑拔下产品后，就会立即上锁。

**Q：**小秘密移动硬盘会不会被杀毒软件/防火墙/安全卫士误杀或报错，甚至造成数据丢失？

**A：**本产品采用硬件加密，没有以上问题的烦恼。（上述问题只有在软件加密设备上可能会存在）

**Q：**怎样正确从电脑移除移动硬盘？指示灯闪烁时可以拔出吗？

**A：**在电脑右下角任务栏上，右击“可移动设备”图标，选择“弹出 M100\200\250”，然后再拔下 USB 数据线即可。

如果指示灯闪烁不要拔出 USB 数据线，请等待指示

灯停止闪烁后再拔 USB 数据线，一般 1 到 2 秒。

**Q：**产品电路故障维修时，维修人员能看到数据吗？

**A：**维修时是看不到数据的。只有解锁后才能看到数据，没有密码任何人也看不到数据。

**Q：**小秘密产品对操作系统有什么需求？

**A：**对操作系统没有要求，只要设备有USB2.0或者USB3.0接口就可以使用。

支持目前主流的系统平台：

在Windows平台支持Windows 2000及以上版本操作系统；

苹果电脑支持Mac OS X 10.3及以上系统；

Linux平台支持Linux内核2.4.2或以上版本系统（如Ubuntu，安卓系统等）。

©本说明书的著作权属于北京智信天一科技有限公司，  
保留所有权

本说明书中所提到的产品规格及资讯仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。