

DE12

无线发射源定位扫描仪

产品手册



保密专家·智信天一
UniSecurity Experts

北京智信天一科技有限公司

1. 手持式定向反监控探测器



1.1. 产品简介

DE12 手持式反监控探测器 --可以对住所、办公室、宾馆房间、个人和物品进行 10MHz-12GHz 范围内的扫频！对窃听器和窃听装置快速定位。通过光学和声音信号可以非常容易定位发射源位置。

DE12 敏感性调节可以消除误报。

DE12 手持式反监控探测器可以使用户探测和定位周围的各发射信号。定位效果明显，快速定位存在窃听

和信息盗窃的威胁。

1.2. 技术参数

- . 重量：30g（带全向天线）
- . 外形尺寸：60x40x10mm（不带天线）
- . 频率范围：10MHz-12MHz
- . 输入电阻：500hm
- . 显示器：12点LED显示器
- . 声音：内置扬声器或耳机（2.5mm耳机插孔/单声）
- . 电源： 锂高分子电池
- . 作业时间：3小时
- . 充电时间：1.5小时
- . 接头：SMA微波插座
- . 调制方式：FM, NFM, WFM, AM, PCM, PAM, DECT, WLAN, GSM, 扩频SSB
- . 设置：通过自动感应按钮

1.3. 操作方法

- 1) 选择需要的天线，对准 DE12 的左上方天线接口，按顺时针方向旋转，轻轻拧紧即可。
- 2) 将 DE12 左侧的拨动开关推至 ON 处，设备即开始探测工作。
- 3) 水平位置手持设备，缓慢的在需要检测的位置平移 DE12。
- 4) 如 DE12 检测到可疑设备，其正上方的屏幕会亮起红色点状灯柱（离被探测设备越近红色亮点越多），并同时伴有“滴滴”的警报声（离被探测设备越近警报声越密集）。
- 5) 如需屏蔽背景噪音，降低误报率，则轻轻按下设备右上角处的圆形金属按钮即可。

1.4. 产品相关图片



